

<b>Položka</b>	MT-2017	<b>Popis</b>	Analogový multimetr	<b>EAN</b>	4710810409967
----------------	---------	--------------	---------------------	------------	---------------



## Popis

S Null DCV, měření kapacity

## Vlastnosti:

- Splňuje bezpečnostní standard 2008 CE.
- Oboustranná DPS z epoxidového skla.
- Zrcadlová hliníková deska pod měřicím budíkem.
- Vstupní citlivost 20k $\Omega$  / V DC a 9k $\Omega$  / V AC.
- Ochrana před přetížením a špatným použitím.
- Nastavitelný stojánek s háčkem.
- Robustní ochranné pouzdro.
- Měření odporu, proudu a napětí.
- 10 Amp DC rozsah, test tranzistoru hFE.
- Bzučák pro měření kontinuity a test baterie.
- Měřič s nulou uprostřed (Null).
- Přiloženy testovací vodiče, baterie, pojistka a manuál.
- Ideální pro použití v laboratoři, škole, doma apod.



Oboustranná DPS  
z epoxidového skla



Nastavitelný stojánek  
s háčkem.



Měření NULL DCV



Obsahuje testovací  
vodiče, baterie a  
pojistku

## Specifikace

Kontrolky předního panelu	Volič rozsahu s pozicí "OFF", nastavení 0 $\Omega$
Napájení	2 ks 1.5V AA a 1 ks 9V (NEDA1604)
Ochrana	0.5A/250V a 10V/250V
Rozměry	160 (D) x 105 (Š) x 40 (V) mm
Hmotnost	Zhruba 390 g
DCV	0-0.1-2.5-10-50-250-1000V
Null DCV	DC $\pm$ 5V, $\pm$ 25V

ACV	0-10-50-250-1000V
DCA	0-0.5-2.5-25-250 mA, 10A
Odpor	1 / 10 / 100 / 1K / 10K $\Omega$
Kapacita	0.025-0.25-25uF (C2), 2000uF (C1)
Kontrola baterií	0~1.5V: GOOD - ? - BAD, 0~9V: GOOD - ? - BAD
Kontrola tranzistorů	hFE: 0-1000
Hlasitost	-22 dB ~ + 62 dB (0dB=1mW při 600 $\Omega$ )
Kontrola kontinuity	Bzučák zazní pod 200 Ohmy

## Balení

Krabička